

熊本県立劇場 演劇ホール照明設備

名称		回路			仕様	備考	
		数	容量	コンセント		吊荷重	その他
ボー ダー ライ ト	第1	1色3回路 下,中,上 切替可	3kw	C型30A	BC型 200W×66灯 L=13.2m 4色(W,#78,W,#72)	-	・ライトブリッジ共吊 ・桁吊パイプなし
	第2				BC型 200W×90灯 L=18.0m 4色(W,#78,W,#72)	410kg	・桁吊パイプなし
	第3				BC型 200W×90灯 L=18.0m 4色(W,#78,W,#72)	410kg	・桁吊パイプなし
	第4				BC型 200W×90灯 L=18.0m 4色(W,#78,#33,#72)	350kg	・桁吊パイプあり ・C型30A直×4 ・DMX out×2
サ ス ペ ン シ ョ ン ラ イ ト	プロセ ニ ア ム	12	3kw	C型30A	1kw MS II × 24台 L=18.0m	364kg	・C型30A直×4 ・DMX out×2
	第1 ブリ ッジ	20	4kw		1kw MS II × 18台 1kw CE II × 10台 L=13.4m	888kg	・ボーダー共吊 ・平行15A直×2 ・C型30A直×4 ・DMX out×2
	第2	20			1kw MS II × 18台 1kw CE II × 12台 L=19.8m	384kg	・平行15A直×2 ・C型30A直×4 ・DMX out×2
	第3	20			1kw MS II × 18台 1kw CE II × 12台 L=19.8m	786kg	・平行15A直×2 ・C型30A直×4 ・DMX out×2
	第4	20			1kw MS II × 18台 1kw CE II × 12台 L=19.8m	406kg	・平行15A直×2 ・C型30A直×4 ・DMX out×2
	第5	16			1kw FQ×36台 L=19.8m	366kg	・平行15A直×2 ・C型30A直×4 ・DMX out×2
ホ リ ゾ ン ト ラ イ ト	中アッ パー	12	3kw	C型20A	500W QCU1列 L=19.8m 4色(W,78,63,22)	420kg	
	大アッ パー	18	6kw	C型20A	500W QCU1列 L=21.6m 6色(71,72,78,63,22,W)	-	
	ロー ア	12	6kw	C型60A	500W QCL×9本 18灯×4色(72,59,22,78(40))	-	・中ホリコンセントと 切替
ポー タル タ ワ ー ラ イ ト		8	3kw	C型30A	1kw CSQ×6台	-	・下,上同じ
ギャ ラ リー (下,上)		各4 (前,中,奥)	3kw	C型30A	下手 1kw CE II × 18台 上手 1kw CE II × 24台	-	

熊本県立劇場 演劇ホール照明設備

名称		回路			仕様	備考
		数	容量	コンセント		
シーリング	第1	20	3kw	C型30A	1kw LNC×40台 1回路につき2台	・純直15A×1 ・DMX回線×1
	第2	12	6kw	C型30A	1.5kw LNC×24台 1回路につき2台	・純直15A×1 ・DMX回線×1
フロント(上下)	第1	6	3kw	C型30A	1kw LNC×12台 1回路につき2台	・基本4台×3色 ・純直15A×1 ・C型30A直×1 ・DMX回線×1
	第2	6	3kw	C型30A	1kw LNC×12台 1回路につき2台	・基本4台×3色 ・純直15A×1 ・C型30A直×1 ・DMX回線×1
	第3	8	3kw	C型30A	1kw LNC×12台 1回路につき2台 1kw LNC×6台(客席側) 1回路につき3台	・基本4台×3色 ・純直15A×1 ・C型30A直×1 ・DMX回線×1
フットライト	花道	4	3kw	C型30A	FG型 60W×22灯 L=3.3m 2色(78,W)	・埋込型 ・上,下同じ
	舞台前	4	3kw	C型30A	F型 60W×82灯 L=13.84m 4色(78,72,22,W)	・電動開閉式 ・回路はF1~4と切替
フロアコンセント	FC	各24	3kw	C型30A		・上,下別 ・C型30A直×各6(前,中,奥)
	花道C	各2	3kw	C型30A		・上,下別
	前C	4	3kw	C型30A		・舞台前
	F	4	3kw	C型30A		・舞台前 ・フットライト回路と切替
	奥WC	4	4kw	C型30A		・LHピット内
	中LHFC	12	6kw	C型60A		・LHコンセントと切替回路
	大迫C	4	3kw	C型30A		
	小迫C	2	3kw	C型30A		
	鳥屋口WC	2	6kw	C型60A		・B1F客席下手後方鳥屋口内 ・本花道フットライト用
オケピットコンセント		4	3kw	C型30A		
バルコニーコンセント		4	3kw	C型30A		
センターピンスポット		4	-	-	XPS型 2kwクセノン	

熊本県立劇場 演劇ホール照明設備

調光操作卓 名称： マリオネット スター (丸茂電機)	最大コントロールチャンネル数	512チャンネル
	最大記憶数	1000シーン
	マスターフェーダ	3本
	プリセットフェーダ	120本×3段(360本×1段も可能)
	パートエンコーダ	10本
	サブマスターフェーダ	40本
	チャンネルグループ最大記憶数	100種類
	エフェクトパターン最大記憶数	100パターン(100ch×100ステップ)
	3.5インチFDD	有り(COMOS及びJASCII対応)
	DMX回線	持ち込み卓対応(パッチ盤有り)

備考

- ・パッチのカスケード不可
- ・舞台下手袖、地階客席下手後方にDMX回線有り【舞台袖:input, output各2口、客席:input×2口】

電源盤	照明特別電源(舞台下手袖)	3φ 4W、100/173V、200A、60kVA 【ボルト径:ラチェットサイズ17】 ※DMX input, outputとも2口ずつ有り ※C型30A×6口(100V)
	舞台袖動力分電盤(舞台下手袖)	3φ 3W、200V、75A、26kVA 【端子:50A×1、30A×2】 【ボルト径:ラチェットサイズ13】
	客席照明電源盤(1階客席下手後方)	3φ 4W、100/173V、200A、60kVA 【ボルト径:ラチェットサイズ13】 ※C型30A×1口(100V)