

演劇ホール照明設備

名称		回路			仕様	備考
		数	容量	コンセント		
ボウダーライト	第1	12 下中上 各4回路	3kw	C型30A	・LEDフラッド(W)×7台 ・LEDフラッド(RGB)×7台	・C型30A直×3 ・DMX out×2
	第2				・LEDフラッド(W)×7台 ・LEDフラッド(RGB)×7台	・C型30A直×3 ・DMX out×2 ・吊パイプ有り
	第3				・LEDフラッド(W)×7台 ・LEDフラッド(RGB)×7台	・C型30A直×3 ・DMX out×2 ・吊パイプ有り
	第4		4kw		・LEDフラッド(W)×7台 ・LEDフラッド(RGB)×7台	・C型30A直×3 ・DMX out×2 ・吊パイプ有り
サスペンションライト	プロセニウム	12	3kw	C型30A	ハイベックススポット 1kw (MSM-805)×24台	・C型30A直×4 ・DMX out×2
	第1ブリッジ	20	4kw		・ハイベックススポット 1kw (MSM-805)×12台 ・平凸スポット 1kw(MSC-810)×16台	・平行15A直×2 ・C型30A直×4 ・DMX out×2
	第2	20			・ハイベックススポット 1kw (MSM-805)×12台 ・平凸スポット 1kw(MSC-810)×20台	・平行15A直×2 ・C型30A直×4 ・DMX out×2
	第3	20			・ハイベックススポット 1kw (MSM-805)×12台 ・平凸スポット 1kw(MSC-810)×18台	・平行15A直×2 ・C型30A直×4 ・DMX out×2
	第4	20			・ハイベックススポット 1kw (MSM-805)×12台 ・平凸スポット 1kw(MSC-810)×18台	・平行15A直×2 ・C型30A直×4 ・DMX out×2
	第5	16			ハイベックススポット 1kw (MSM-805)×36台	・平行15A直×2 ・C型30A直×4 ・DMX out×2
ホリゾン トライト	中アッパー	12	3kw	C型30A	LED UH(LEF-6MUH)×16台 6色(R,G,B,An,W,DB)	・C型30A直×2 ・DMX out×1 ・吊パイプ有り
	大アッパー	12	6kw	C型20A	・500W QCU1列 4色(#71,#72,#78,W) ・LED UH(LEF-6MUH)×14台 6色(R,G,B,An,W,DB)	
	ロアー	12	6kw	C型60A	・500W QCL×9 4色(#72,#59,#22,#78) ・LED LH(LEF-6MH)×16 6色(R,G,B,An,W,DB)	・中ホリコンセント と切替
ポータル タワーライト	8	3kw	C型30A	平凸スポット 1kw(MSC-810)×12台	・下,上同じ	
ギャラリー (下,上)	各4 (前,中,奥)	3kw	C型30A	平凸スポット 1kw(MSC-810)×36台		

演劇ホール照明設備

名称		回路			仕様	備考
		数	容量	コンセント		
シーリング	第1	20	3kw	C型30A	平凸スポット 1kw(MSC-810)×40台 1回路につき2台	・純直15A×1 ・DMXout×1
	第2	12	6kw	C型30A	平凸スポット 1.5kw(MSC-810)×24台 1回路につき2台	・純直15A×1 ・DMXout×1
フロント(上下)	第1	6	3kw	C型30A	平凸スポット 1kw(MSC-810)×12台 1回路につき2台	・基本4台×3色 ・純直15A×1 ・C型30A直×1
	第2	6	3kw	C型30A	平凸スポット 1kw(MSC-810)×12台 1回路につき2台	・基本4台×3色 ・純直15A×1 ・C型30A直×1
	第3	8	3kw	C型30A	平凸スポット 1kw(MSC-810)×12台 1回路につき2台 平凸スポット 1kw(MSC-810)×6台	・基本4台×3色 ・純直15A×1 ・C型30A直×1
フットライト	花道	4	3kw	C型30A	FG型 60W×22灯 L=3.3m 2色(78,W)	・埋込型 ・上,下同じ
	舞台前	4	3kw	C型30A	F型 60W×82灯 L=13.84m 4色(78,72,22,W)	・電動開閉式 ・回路はF1~4と切替
フロアーコンセント	FC	各24	3kw	C型30A		・上,下別 ・C型30A直×各8 (前、中、奥)
	花道C	各2	3kw	C型30A		・上,下別
	前C	4	3kw	C型30A		・舞台前
	F	4	3kw	C型30A		・舞台前 ・フットライト回路と切替
	奥WC	4	4kw	C型30A		・LHPitt内
	中LHFC	12	6kw	C型60A		・LHコンセント と切替回路
	大迫C	4	3kw	C型30A		
	小迫C	2	3kw	C型30A		
	鳥屋口WC	2	6kw	C型60A		・B1F客席下手後方 鳥屋口内 ・本花道フットライト用
オケピット コンセント	4	3kw	C型30A			
バルコニー コンセント	4	3kw	C型30A			
センター ピンスポット	4	-	-	XPS型 2kwクセノン		

演劇ホール照明設備

調光操作卓 名称：マリオネットスター (丸茂電機)	最大コントロールチャンネル数	512チャンネル
	最大記憶数	1000シーン
	マスターフェーダ	3本
	プリセットフェーダ	120本×3段(360本×1段も可能)
	パートエンコーダ	10本
	サブマスターフェーダ	40本
	チャンネルグループ最大記憶数	100種類
	エフェクトパターン最大記憶数	100パターン(100ch×100ステップ)
	3.5インチFDD	有り(COMOS及びJASCII対応)
	DMX回線	持ち込み卓対応(パッチ盤有り)
備考 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パッチBOX経由によるパッチのカスケード可</li> <li>・舞台下手袖、地階客席下手後方にDMX回線有り【舞台袖：input，output各2口、客席：input×2口】</li> </ul>		

電源盤	照明特別電源(舞台下手袖)	3φ4W、100/173V、200A、60kVA 【ボルト径：ラチェットサイズ17】 ※DMX input，outputとも2口ずつ有り ※C型30A×6口(100V)
	舞台袖動力分電盤(舞台下手袖)	3φ3W、200V、75A、26kVA 【端子：50A×1、30A×2】 【ボルト径：ラチェットサイズ13】
	客席照明電源盤(1階客席下手後方)	3φ4W、100/173V、200A、60kVA 【ボルト径：ラチェットサイズ13】 ※C型30A×1口(100V)